

Kit Vending. Быстрый старт.

1. После оплаты телеметрического контроллера на Вашу почту поступит письмо с логином и паролем доступа в личный кабинет.

2. После получения телеметрического контроллера не спешите устанавливать его в торговый автомат, его нужно предварительно сконфигурировать. Для этого зайдите в личный кабинет по адресу <https://vending.kit-invest.ru/> используя ранее полученный логин и пароль.

3. В личном кабинете откройте «Центр загрузок» и скачайте актуальную версию утилиты конфигуратора.

4. Для подключения контроллера к компьютеру потребуется кабель USB A-USB B. Данный кабель не идет в комплекте с устройством и приобретается пользователем самостоятельно в любом магазине торгующим компьютерными комплектующими или оргтехникой (такой кабель используется для подключения принтера).

5. Подключите кабель разъемом USB A в любой свободный порт вашего компьютера, после чего, подключите разъем USB B в порт PC телеметрического контроллера. Убедившись, что оба разъема кабеля подключены, включите телеметрический контроллер переключателем on-off в положение on. На контроллере загорится индикатор «Конфигурирование».

6. На компьютере с операционной системой Windows XP, Windows Vista, Windows 7 возможно потребуется установка драйвера виртуального com-порта. Драйвер доступен для скачивания в «Центре загрузок» личного кабинета.

7. Запустите утилиту конфигуратор, нажмите меню «Программа» - «Поиск Kit Vox и подключение». В нижнем левом углу утилиты конфигуратора появится надпись «Связь установлена» и отобразит текущую версию прошивки контроллера Kit Vox.

В случае если в левом нижнем углу не пропало сообщение «связь с модулем телеметрии не установлена», повторите установку драйвера и проверьте соединение кабеля.

8. После успешного соединения с контроллером, нажмите меню «Сервис» - «Информация об устройстве», в появившемся окне отобразится серийный номер и пароль для привязки данного контроллера в личном кабинете. Перепишите данную информацию на лист бумаги или сделайте снимок на смартфон. Информация с логином и паролем пригодится позже. В меню «Сервис» - Установка Даты\Времени выполните синхронизацию даты и времени с часами и датой данного компьютера (убедитесь что дата и время на данном компьютере установлено правильно).

После этого выполните пункт «форматирование памяти», который находится в меню «Сервис» (данная операция может занять от 10 до 45 секунд), после чего появится окно с сообщением об успешном выполнении операции.

9. Далее перейдите к основным настройкам телеметрического контроллера.

1. «Производитель» – укажите компанию производителя торгового автомата, на который планируется установить данный контроллер.

2. «Модель» - укажите модель торгового автомата, на который планируется установить данный контроллер. Производитель и модель автоматов «Slave» не задается, если к основному торговому автомату на котором стоят платежные системы, не подключен второй автомат подключением Slave.

3. «Режим» - телеметрический контроллер Kit-box способен работать на автомате двух режимах:

1. Режим прослушивание – в данном режиме контроллер читает события, в платежной шине торгового автомата и передает их на сервер для дальнейшей обработки. Данный режим не влияет на работу автомата и установленных платежных систем.

2. Режим управление – в данном режиме контроллер берет на себя управление платежными системами и частичными функциями платы торгового автомата.

4. «Протокол T.A.» - в данном пункте меню укажите протокол работы платежных систем, который установлен на торговом автомате.

5. «Аудит» - данный параметр задается, в случае если требуется удаленно снимать файлы отчетов с монетоприемника или платы управления автомата (данный кабель в стандартной комплектации телеметрического контроллера отсутствует и при необходимости приобретается отдельно).

6. «Отлов продаж»

1. Событие в шине – данный параметр задается, если на торговом автомате установлен протокол EXE Price Holding.

2. Эмуляция Cashless1 – данный параметр задается, в случае если Ваш автомат поддерживает работу с безналичными устройствами приема платежей. В случае если на Вашем автомате уже установлен модель безналичной оплаты или считыватель карт лояльности установите параметр Cashless2.

3. Аудит статистики – данный параметр снимает отчеты статистики с платы автомата. Кабель для снятия статистики приобретается отдельно. Подробнее узнавайте по телефону технической поддержки компании Кит Инвест.


7. «Десятичная точка» - в данном параметре устанавливается положение десятичной точки в режиме MDB. Установите данный параметр в соответствии с параметрами десятичной точки Вашего автомата.

8. «Множитель» - данный параметр задается в соответствии с множителем, который установлен на Вашем монетоприемнике. При конфигурировании оставьте этот параметр без изменений.

10. Установите SIM-карту с положительным балансом интернет трафика в лоток телеметрического контроллера. Зайдите на сайт <https://vending.kit-invest.ru> в верхнем правом углу зайдите в личный кабинет и введите ранее выданный логин и пароль в соответствующие поля.

11. В личном кабинете в меню «Справочники» - «Модемы» кликните добавить модем. Заполните обязательные поля, которые Вы ранее переписали или сфотографировали в конфигураторе телеметрического контроллера. Нажмите «Добавить».

12. В личном кабинете в меню «Справочники» - «Торговые автоматы» нажмите **+ Добавить торговый автомат** и заполните обязательные поля. Если автомат в ближайшее время будет подлежать фискализации, обязательно заполняйте поля: место установки, адрес установки и номер автомата (под номером автомата подразумевается инвентарный номер автомата, который должен быть нанесен на внешней поверхности Т.А. в соответствии с законом ФЗ-54.)

13. После добавления торгового автомата нужно привязать ранее добавленный модем. Для выполнения данного действия зайдите в меню «Справочники» - «Модемы» нажмите значок  в виде замка с пояснением (привязать торговый автомат) и укажите торговый автомат, который вы хотите привязать к данному модему.

14. Включите телеметрический контроллер скрытым переключателем «on/off» в положение «on». **Sim – карта должна быть предварительно установлена в контроллер.** Перейдите в меню личного кабинета «Сервис» - «Монитор Т.А.» и убедитесь в появлении в данном меню Вашего торгового автомата.

380636 - "КИТ ИНВЕСТ"

#	Торговый автомат	Связь	Денежные средства	События	Оборудование	Информация	Доп.
1	904414 - "Kit Box Master" Necta Kikko ES6 (Kit Box Master 6.24) Калуга	  100.00 р. вчера	 0 р. (0 купюр)  0 р. (0 монет)  0 р. (0 монет)	 7 дней назад не было  6 дней назад	   	Модуль б/н оплаты: Не установлен 	

Итого автоматов: 1 (0 / 0 / 1). Денег в автоматах: 0 р. + 0 р. (сдача)

 Экспорт в Excel

15. Убедившись, что контроллер появился в личном кабинете, установите его на торговый автомат.